



## Profesjonalny radiotelefon

### Urządzenie z atestem ATEX

IPX7



#### Wodoodporny

Radiotelefon IC-M87 został zaprojektowany, aby sprostać ciężkim warunkom w niebezpiecznych miejscach. Dodatkowo konstrukcja chroni urządzenie przed uszkodzeniem przez wodę. Posiada poziom ochrony IPX7.

#### Proste działanie

Radiotelefon charakteryzuje się łatwą obsługą dzięki wykorzystaniu 6 klawiszy na przednim panelu oraz pokrętki zasilania/ głośności. Duże klawisze i czytelny ekran ułatwiają pracę w nocy.

#### Baterie litowe zapewniają długi okres pracy

Z użyciem standardowej baterii zapewniona jest praca radiotelefonu na ok. 15 godzin.

#### 22 kanały programowalne dla PMR

Radiotelefon IC-M87 posiada możliwość zaprogramowania kanałów zarezerwowanych dla PMR (146-174MHz).

#### Inne cechy

- Szybki dostęp do kanału 16 i kanału pracy
- Proste dodanie do skanowania
- 2 progi zasilania
- Funkcja blokady klawiszy
- Wskaźnik niskiej baterii
- Opcjonalny wodoodporny mikrofon, HM-168



<b>C-M87</b>		
Zakres częstotliwości	Tx	156.000–161.450 MHz
	Rx	156.000–163.425 MHz
	PMR; Tx/Rx	146–174 MHz
Wymiary (W×H×D)		62×97×37.8 mm
Waga		274g (z BP-274)
Zasilanie	Nadajnik (High)	1.6A typ.
	Max. audio	200mA typ.
Czułość (na 20dB SINAD; emf)		–2dBμ typ. (Morskie) –4dBμ typ. (PMR)
Intermodulacja		68dB (Morskie) 65dB (PMR)
Moc wyjściowa Audio (z 8Ω load)		200mW (Morskie) 350mW (PMR)
Moc wyjściowa RF		5/3/1W (Morskie/PMR) 1/0.5W (Morskie)
Wodoszczelność		IPX7 (1m głęb./30 min)
Wodoszczelne mikrofony		HM-138 lub HM-168
Słuchawka		-
Czas pracy		15 godz. Z BP-274
Skanowanie Tag		Dostępne
Ulubione kanały		-
Funkcja AquaQuake		-
CTCSS/DTCS		Dostępne



**Zestaw zawiera:**

- Baterię, BP-227AX
- Ładowarkę, BC-152N
- Zasilacz, BC-147SE\*
- Klips MB-86
- Antena FA-S59V

Dystrybucja w Polsce:

**Escort**

Escort Sp. z o.o.  
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8  
71-103 Szczecin tel. 914310400,  
e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

Przedstawiciel: